NOUVEAU BÂTIMENT

BÂTIMENT EXISTANT

QUARANTAINE / *QUARANTINE* 5.0

RANGEMENT / *STORAGE* 6.0

CONCIERGERIE / *CONCIERGE* 4.2

CONCIERGERIE / *CONCIERGE* 5.2

SAS / *AIRLOCK* 3.1

ENTRÉE / *ENTRY* 1.0

RANGEMENT / *STORAGE* 7.0

SALLE DE BAIN / *WASHROOM* 2.0

ISOLATION / *ISOLATION* 4.0

TOILETTAGE / *GROOMING AREA* 3.0

BUREAU / *OFFICE* 8.0

ENCLOS EXTERIEURS / *EXTERIOR KENNELS* 9.5

ENCLOS DES CHIENS / *DOG KENNELS* 9.4

NICHES / *KENNEL* 9.0

ENCLOS EXTERIEURS / *EXTERIOR KENNELS* 9.3

ENCLOS DES CHIENS / *DOG KENNELS* 9.2

TOILETTE / *TOILET* 12.0

NICHES / *KENNEL* 10.0

RANGEMENT / *STORAGE* 11.0

ENCLOS EXTERIEURS / *EXTERIOR KENNELS* E13.5

ENCLOS DES CHIENS / *DOG KENNELS* 13.4

NICHES / *KENNEL* 13.0

ENCLOS EXTERIEURS / *EXTERIOR KENNELS* 13.1

ENCLOS DES CHIENS / *DOG KENNELS* 13.3

K-101, K-102, K-103, K-104, K-105, K-106, K-107, K-108, K-108A, K-108B, K-108C, K-108D, K-108E, K-108F, K-108G, K-108H, K-108J, K-108K, K-108L, K-108M, K-108N, K-108P, K-108Q, K-108R, K-108S, K-108U, K-108V, K-108W, K-108X, K-108Y, K-108Z, K-109, K-110

HM 2100

TYP.

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, SERVICES ALIMENTÉS DU PANNEAU K-01-L2H3/
UNLESS OTHERWISE INDICATED, SERVICES SUPPLIED BY PANEL K-01-L2H3

NOUVEAU BÂTIMENT/
NEW BUILDING

BÂTIMENT EXISTANT/
EXISTING BUILDING

PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT
REFITING PLAN

0 2.5m
1:50

TABLEAU DE CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE/ *LIGHTING CONTROL TABLE (VOIR/SEE PLAN E19)*	
NUMÉRO DE PIÈCE/ *ROOM NUMBER*	TYPE
K-101	4
K-103	4
K-104	1
K-108	5 (d)

NOTES/*NOTES*

1. CONTRÔLEUR ASTRONOMIQUE POUR L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR AJUSTER AU MÊME HORAIRE QUE CELUI DU BÂTIMENT EXISTANT. CONTRÔLEUR 120V, 15A COMPLET AVEC PROGRAMMATION 7 JOURS/ *ASTRONOMIC CONTROLLER FOR EXTERIOR LIGHTING AJUST WITH THE SAME SCHEDUL OF THE EXISTING BUILDING, 120V, 15A CONTROLLER COMPLETE WITH 7 DAY PROGRAMMABLE SCHEDULE.*
2. RACCORDER TOUS LES NOUVEAUX PHARE D'URGENCE AUX BATTERIES DANS LA SALLE ÉLECTRIQUE K-102/ *CONNECT ALL NEW EMERGENCY LIGHTS TO THE BATTERYS ON THE ELECTRICAL ROOM K-102.*
3. REMPLACER LES INDICATEURS DE SORTIE EXISTANT PAR LE MODÈLE INDIQUÉ ET RACCORDER AU CIRCUIT EXISTANT/ *REPLACE THE EXISTING EXIT SIGNS BY THE INDICATED MODEL AND CONNECT TO THE EXISTING CIRCUIT /*

LISTE DES LUMINAIRES

TYPE	MANUFACTURIER	NO. DE CATALOGUE	MONTAGE	TENSION (VOLTS)	TEMP. COUL (°K)	PUISSANCE (WATTS)	CHARGE TOTALE	REMARQUES / NOTES
L1	KENALL	CSES014-4XL-40KB-DM1-DV-SF-SH-2-TWA	SURF.	120	3500	45	45	–
	LCD	RXC-14-1M55-35/80-RS-WR-DW-122-CU						
	NEW STAR	53-14-C-L2-40-1-0-B-UN-DM						
L2	HE WILLIAMS	75S-4-L30/835-WG-75-DRV-UNV	SUSP	120	3500	20	20	–
	COLUMBIA	LCL4-35LW-EDU-LCLWG4						
	LITHONIA	CLX L48 3000LM SEF RDL MVOLT GZ10 35K 80CRI + WGCLX48MH						
L3	HE WILLIAMS	LP-14-L40/835-LP145MK-DIM-UNV	SURF.	120	3500	40	40	–
	COLUMBIA	CFP14-55/41/3435 C/A CFPSMK-14						
	LITHONIA	EPANL 1X4 4000LM 80CRI 35K MVOLT ZT. MVOLT + 1X4 SMKSH						
L4	HE WILLIAMS	LP-14-L40/835-DIM-UNV	ENC.	120	3500	40	40	–
	COLUMBIA	CFP14-55/41/3435						
	LITHONIA	EPANL 1X4 4000LM 80CRI 35K MVOLT ZT MVOLT						
L5	HE WILLIAMS	WLSQC-L22/835-BZ	APP.	120	3500	20	20	–
	HUBBELL	LNC-9LU-4K-3-1						
	LUMINAIRE LED	SMP1212 YWP MIN10 25W 35K MVOLT DP BRZ						
L6	CREE	DS4-750L-30K	ENC.	120	3500	10	10	NOTE 1
	PRESCOLITE	LBSULEDAXL-30K-9-WH						
	JUNO	JSF-SIN-07LM-30K-MVOLT-ZT-WH						
⊖ ⊖	LUMACELL	LNWU	–	120V/24VDC	–	–	–	NOTE 2
	READY-LITE	RA1EU						
	EMERGI-LITE	EA1WU						
EI ⊖ ⊖	LUMACELL	LNWU	–	120V/24VDC	–	–	–	NOTE 2
	READY-LITE	RN1EU						
	EMERGI-LITE	EN1WU						
	LUMACELL	RGS245144	–	24VDC	–	2X4W	–	–
	READY-LITE	LDX24144/2LD13						
	EMERGI-LITE	24ESL144/2LL						
	LUMACELL	MQM2LD13	–	24VDC	–	2X4W	–	NOTE 2
	READY-LITE	RLD-LD13						
	EMERGI-LITE	EF90M-LL						
	LUMACELL	MQM2NLD13	–	24VDC	–	2X4W	–	NOTE 2
	READY-LITE	NAM2LD13						
	EMERGI-LITE	EF4DDM-LL						

APP. = APPLIQUE
ENC. = ENCASTRÉ
SUSP. = SUSPENDU
SURF. = SURFACE
V.D.P. = VOIR DÉTAIL EN PLAN
GP. = GRILLES PROTECTRICES
HD. = HAUTEUR DONNÉE SUR LES LIEUX
LAMP. = LAMPADAIRE

NOTES:
1. ADAPTER LE MONTAGE SELON LE TYPE DE PLAFOND/ *ADAPT THE ASSEMBLY ACCORDING TO THE TYPE OF CEILING*
2. RACCORDER LA PORTION 24VDC AU BLOC D'ALIMENTATION DANS LA SALLE ÉLECTRIQUE/ *CONNECT THE 24VDC PORTION OF THE EQUIPMENT TO THE BATTERY PACK IN THE ELECTRICAL ROOM*

NOTES GÉNÉRALES:
A. –

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des biens immobiliers
Région du Québec

Public Works and Government Services Canada
Real Property branch
Quebec region

Canada

CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

ARCHITECTE *ARCHITECT*

_BBBL
BIRTZ BASTIEN BEAUDOIN LAFOREST
GROUPE POLYVALENCE 2020
7250, RUE ALEXANDRA, BUREAU 201
MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA H2R 2Y9
T 514 273.4272

15500, RUE LAFONTE, BUREAU 600A
BROSSARD, QUÉBEC, CANADA J7J 0G2
T 450 419.3585

INGÉNIEURS *ENGINEERS*

Stantec
Stantec Experts-conseils
171, boul. Armand-Frappier, bureau 400
Longueuil (Québec) J4G 4S7
Téléphone : 450 442 7477
Télécopieur : 450 442 0996

PLAN CLÉ SITE
SITE KEY PLAN



–	–	–
1	ADDENDA 2	20/08/17
0	POUR APPEL D'OFFRES / FOR TENDER	20/06/30
révisions revisions		date

A no. du détail *detail no.*
B no.de la feuille-où détail exigé *sheet no. – where detail required*
C no. de la feuille-où détaillé *sheet no. – where detailed*

Projet *Project*

CBSA ASFC
475, Chemin grande-Ligne
Rigaud (Québec) J0P 1P0

COLLÈGE DE L'ASFC
Agrandissement du chenil et construction d'un nouveau hangar de formation
CBSA COLLEGE
Kennel extension and construction of a new training hangar

Dessin *Drawing*

ÉLECTRICITÉ
ELECTRICAL

CHENIL
ÉCLAIRAGE

KENNEL LIGHTING

Conçu par *Designed by*	Carl Bouchard, techn.
Date	2019-09-30
Dessiné par *Drawn by*	Carl Bouchard, techn.
Date	2019-09-30
Approuvé par *Approved by*	Mohamed Balarh, ing
Date	2019-09-30
Soumission *Tender*	Gestionnaire de projet TPSGC *PWGSC Project Manager* Julie Ann Smith
No de projet *Project number* TPSGC	R_100341_001
No de projet *Project number* PWGSC	157102560
Client	
Nom du fichier *File name*	R.100341_001-E05-EE-PLN.dwg
No de classement *File no*	
No de plan ou dessin *File name*	R.100341_001-E05-EE-PLN
No feuille *Sheet no*	E05 / 20

AutoCAD 2016/07/14